4G IP Solarkamera Secutek SBS-NC37G

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Lieferumfang

- 4G Kamera
- Halter der Kamera
- Bedienungsanleitung in Englisch

2. Produktbeschreibung



1) Solarpaneel
2) 4G Antennen
3) Power – Taste ON/OFF
4) RST – Taste Reset
5) Slot für 4G SIM Karte
6) IR Beleuchtung
7) Kameraobjektiv
8) LED Signaldiode
9) Stromversorgung micro USB
10) QR Code
11) Slot für micro SD Karte

3. Start - Schalten Sie das Gerät ein

1. Entfernen Sie die Gummiabdeckung des Geräts, die sich an der Unterseite der Kamera befindet.
2. Laden Sie Ihr Gerät mit einem Micro-USB-Kabel auf. Schließen Sie das Kabel an den Micro-USB-Anschluss an. Die Kamera kann auch permanent über ein herausgeführtes Stromkabel mit einem Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt werden.
3. Legen Sie eine microSD-Karte ein.
4. Legen Sie eine SIM-Karte mit Daten (Internet) und dem deaktivierten PIN Code ein.
5. Drücken Sie kurz die Taste Power – ON/OFF. Die Signal-LED leuchtet auf und das Gerät schaltet sich ein.
6. Halten Sie zum Ausschalten der Kamera die Taste Power - ON/OFF gedrückt.
7. Koppeln Sie die Kamera mit der Anwendung "UBell".

4. Verbindung zur Anwendung herstellen

1. Laden Sie die Anwendung "UBell" mit dem beigefügten QR-Code auf Ihr Mobiltelefon herunter.

iOS APP

Android APP

2. Öffnen Sie die UBell-Anwendung.

3. Wählen Sie die Option Gerät hinzufügen (**Add device**) und dann die Option "**Scan QR code**".



4. Scannen Sie den QR-Code unten am Gerät und fügen Sie das Gerät hinzu.
5. Geben Sie den Kameranamen ein und wählen Sie ein Passwort.



6. Nach erfolgreicher Installation können Sie live schauen, Fotos oder Videos aufnehmen. Sie können die Aufnahmen dann direkt in der Anwendung wiedergeben. Sie können das Gerät auch einrichten (Datum und Uhrzeit, Einstellungen des Bewegungssensors, Videoqualität usw.).



1 – Anwendungseinstellungen mit Telefoneinstellungen (Benachrichtigung, automatischer App-Start ..).
2 – Live-Vorschau von der Kamera.
3 – Infos über die Anwendung.
4 – Grundeinstellungen (Bewegungsbenachrichtigungseinstellungen, Freigabe des Kamera-QR-Codes, Cloud-Videoaufnahmen).
5 – Weiteres Gerät hinzufügen

5. Live Vorschau

1 – Lautsprecher Ein/Aus.

2 – Erstellen Sie einen Schnappschuss.

3 – Album mit Fotos und Videos, die durch Klicken auf die Symbole 2 und 7 erstellt wurden (Aufzeichnungen werden im Telefon gespeichert).

4 – Ordner mit nach dem Alarm erstellten Aufzeichnungen (PIR-Erkennung), die auf der Micro-SD-Karte gespeichert sind.

5 – Mikrofon.

6 – Detailliertere Kameraeinstellungen.

7 – Erstellen einer Videoaufnahme.

8 – Zeitleiste der Aufnahmen.

9 – Vollbildmodus.

10 – Live-Vorschaubild.

11 – Einstellung der Bildauflösung

6. Detaillierte Kameraeinstellungen



1- Cloud der Kamera - Formatierung, aktueller Speicherstatus.
2- Bildorientierung - Spiegelrotation.
3- Umgebungslichtbedingungen, Nachtsicht.
4- PIR Bewegungserkennung.
5- Bildfrequenz.
6- LED Signalisierungsdiode aus- / einschalten.
7- Grundeinstellungen - Passwort, Name, QR-Code-Sharing.
8- Grundlegende Informationen zur Kamera.

7. Benachrichtigungseinstellungen

1 – Klicken Sie auf die grundlegenden Kameraeinstellungen.

2 – Wählen Sie dann Benachrichtigungseinstellungen – **Accept call**.

3 – Wählen Sie die Art der Benachrichtigung.







Hinweis. Für Bewegungsalarme können Sie aus dem folgenden Menü auswählen.

Call in – durch Anruf.



Notification – Benachrichtigung mit Alarm durch die Anwendung.



Silence – Stille, aus.

8. Aufnahmen abspielen

1 – Klicken Sie auf den Live-Vorschaubildschirm.

2 – Wählen Sie "**Cloud storage**".

3 – Sie können die Aufnahme jetzt abspielen, herunterladen oder aus der Liste löschen.







9. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.